



제 CE-2016-50159 호

안 전 인 증 서

(사업장명) 극동호이스트(주)


(소재지) 경기도 안산시 단원구 해봉로 119 (성곡동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 『산업안전보건법』 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 :	호이스트	_____
_____ 형식(용량) :	KDC-2-10T-L35(10 ton)	_____
_____ 인증번호 :	16-CE2AC-50159	_____
_____ 인증기준 :	위험기계·기구 안전인증기준 (고용노동부고시 제2016-29호)	_____
_____ 인증조건 :	산업안전보건법 “제34조 준수”	_____

2016년 08월 30일

한국승강기안전공단 이사장



심사결과통지서

신청인	①사업장명	극동호이스트(주)	②산재보험관리번호 (사업자등록번호)	134-81-01335
	③소재지	경기도 안산시 단원구 성곡동 630-2(반월공단 B-607-14)		
	④대표자명	최성찬		
⑤안전인증대상 기계·기구명		호이스트		
⑥형식(규격)		KDC-2-10T-L35	⑦용량(등급)	10 ton
⑧인증심사원		김종열 		


「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따라 실시한

- ☐ 예비심사
☒ 서면심사
☐ 기술능력 및 생산체계심사
☐ 개별 제품심사
☐ 형식별 제품심사

결과가
☒ 적 합
☐ 부적합
 함을 통지합니다.

2010년 2월 8일

한국승강기안전기술원 이사





한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY

서울지역본부
서울 구로구 디지털로31길41
(구로동) 이앤씨벤처드림타워6차 13층
전화: 02)801-0300
팩스: 02)2606-8595


심사결과통보서

JUDGMENT RESULT REPORT

문서번호	서울지역본부 제 CE1600590호	발 음	극동호이스트 대표이사
접수번호	CE1600590	심사구분	형식별 제품심사
사업자명	극동호이스트(주)	대 표 자	최성찬
소 재 지	경기도 안산시 단원구 해봉로 119 (성곡동)		
관련근거	■ 『산업안전보건법』 제34조(안전인증)제2항 및 5항 ■ 동법 시행규칙 제58조의4(안전인증 심사의 종류 및 방법)의 규정에 의한 심사 ■ 『안전인증 및 자율안전확인의 신고 절차에 관한 고시』 제21조 1항의 규정에 의한 심사		
심사일자	2016년 08월 30일		
안전인증대상 기계·기구명	호이스트	형식번호	KDC-2-10T-L35
신청대수 및 심사결과	신청대수	심 사 결 과	
		적 합	부 적 합
	1	1	0
최초안전검사 실시일	"해 당 없 음"		
붙 임	■ 심사결과통지서 1부 ■ 안전인증서 1부		

2016년 08월 30일

한국승강기안전공단 이사장



정확하고 공정한 심사로써 고객을 위해 최선을 다하겠습니다.
Tel.055)751-0794, Fax.055)751-0796, <http://www.koelsa.or.kr/>



심사결과 통지서

신청인	사업장명	극동호이스트(주)	사업장관리번호	13481013350
	사업자등록번호	134-81-01335	대표자 성명	최성찬
	소재지	경기도 안산시 단원구 해봉로 119 (성곡동)		
안전인증대상기계 · 기구명 호이스트				
형식(규격)	KDC-2-10T-L35		용량(등급)	10 ton

『 산업안전보건법 』 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따라 실시한

[] 예비심사

[] 서면심사

[] 기술능력 및 생산체계심사

[] 개별 제품심사

[■] 형식별 제품심사

결과가 [■] 적 합
[] 부적합 함을 통지합니다.


2016년 08월 30일



인증심사원

고광운

(서명인)

한국승강기안전공단 이사장























* 90.5 안전고리 제외 치수임


[illegible]

MODEL	KDC-2-10T-L35	
CAPACITY	10 Ton	
TEST LOAD	12.5 Ton	
NET WEIGHT	Max. 35m	
OPERATION METHOD	PUSH BUTTON SWITCH TYPE ON FL.	
PAINT COLOR	0.4 PB 4.2/5.6	
LOAD CHAIN	ø11.2 x P34.3mm x 4fall	
NET WEIGHT	Max. 1200 kg	

KD-P-08-03

ELECTRICAL SYMBOL LIST

NAME	SYMBOL	NAME	SYMBOL
3 PHASE SQUIRREL CAGE ROTOR INDUCTION MOTOR		PUSH BUTTON SWITCH	
3 PHASE WOUND ROTOR INDUCTION MOTOR		PUSH BUTTON SWITCH (1BUTTON 2STEP TYPE)	
DC ELECTRO MAGNETIC BRAKE		EMERGENCY BUTTON SWITCH	
AC SOLENOID BRAKE		TOGGLE SWITCH	
OVER LOAD PROTECTOR (=LOAD LIMITER)		SELECTOR SWITCH	
ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY		KEY SWITCH	
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER		FOOT SWITCH	
ELECTRIC LEAKAGE BREAKER		BIMETAL	
TRANSFORMER		PLUG	
FUSE		PILOT LAMP	
MAGNETIC CONTACTOR COIL		WIRING SIREN	
MAGNETIC CONTACTOR		BUZZER	
THERMAL RELAY		RECEPTACLE (콘센트)	
THERMAL RELAY CONTACTOR		3로 SWITCH	
LIMIT SWITCH		RECTIFIER	
CAM SWITCH		CURRENT TRANSFORMER	



51

▣ 과부하 방지장치 전류 조정 기준치


1. 내부 조작반의 전류 조정버튼으로 설정한다.

2. 전류 설정범위 도표

구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	2×3.3[Kw] x 4P	100%	220V	13.0
			380V	7.53
			440V	6.50
			460V	6.0
			480V	5.96
		110%	220V	14.3
			380V	8.28
			440V	7.15
			460V	6.60
			480V	6.56

3. 과부하 방지장치의 전류설정은 하중110%에 대한 전류 값을 전류 조정버튼으로 조정한다.

4. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생할 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생할 수도 있음.
또한, 전동기의 제조 특성상 ±5%범위의 오차 가능성도 있음.



EOCR 전류 조정 기준치

1. 전류 설정범위 도표

구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	2×3.3[Kw] x 4P	100%	220V	13.0
			380V	7.53
			440V	6.50
			460V	6.00
			480V	5.96
		110%	220V	14.3
			380V	8.3
			440V	7.2
			460V	6.6
			480V	6.6

- EOCR 전류설정은 실 인가 전류의 110%에 설정한다.
- 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생할 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생할 수도 있음.
또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.
- 10톤 호이스트는 3.3kw Motor 2대를 병렬로 연결하여 사용하기 때문에 과부하 방지장치의 EOCR도 각각의 Motor에 연결하며 설정치 또한 각각 조정해 주어야 함.



54

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

♣ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(산업안전보건기준법 I-12의 제58조 2항)


$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$

I_B : 배선용 차단기의 정격전류



I_M : 전동기 정격전류

I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
10.0 TON	권상 전동기	2×13.0	2×7.53	2×6.5	2×6.0	2×5.96
	횡행 전동기	4.1	2.4	2.0	2.0	1.9
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		32.1	18.46	16	15	14.82
배선용 차단기 적용 계산값		80.25	46.15	40	37.5	37.05
배선용 차단기 적용 용량		50AF/40AT	30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT



55




DRAWING TITLE		DRAWING		DESIGN		CHECKED		APPROVED		SCALE		DATE	
MAIN POWER CIRCUIT 1		K.M.Seo						M.H.Kim					
DIAGRAM		KDC-2-10T-L35											
REVISIONS		CHK.		APP.									


POWER CIRCUIT

HOISTING MOTION

TRaversing MOTION



OWNER SCOPE



ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	HOISTING MOTOR	IM1.2	1	3.3kw x 4P
2	HOISTING MOTOR	IM3	1	0.75kw x 4P
3	TRaversing MOTOR	IM2	1	0.75kw x 4P
4	DC MAG. BRAKE	DB1.2.3	1	
5	NO FUSE BREAKER	MCCB	1	50A/40AT
6	TRANSFORMER	TR	1	220-440/100V, 80VA
7	FUSE	F1, F2, F3	3	2A, 3A, 5A
8	MAIN MAGNETIC CONTACTOR	MC1, MC2, MC3	3	DM-22C
9	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY	EOCR1, EOCR2, EOCR3	3	SS-30
10	HALF WAVE RECTIFIER	RF1, RF2, RF3	3	SS-05
11	LOAD LIMITER	LDL-100	1	
12	CABLE	C20-01	1	VCT 14sq x 4C

DRAWING	DESIGN	CHECKED	APPROVED	SCALE	DATE
K.M.Seo			M.H.Kim		

CUSTOMER	KDC-2-10T-L35
DRAWING TITLE	HOISTING & TRAVERSING
POWER CIRCUIT DIAGRAM	


REVISIONS	CHK.	APP.

POWER CIRCUIT

HOISTING MOTION

TRaversing MOTION

T S R E POWER SOURCE
3 ϕ 380V 60Hz





OWNER SCOPE



SPEC	2010.02.08	DATE
SYMBOL		
MAKER		

HOISTING POWER	HOISTING MOTOR	TRaversing MOTOR	DC MAG. BRAKE	NO FUSE BREAKER	TRANSFORMER	FUSE	WAVE RECTIFIER	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY	HALF WAVE RECTIFIER	LOAD LIMITER	CABLE
HOIST	IM1, 2	IM3	DB1, 2, 3	MCCB	TR	F11, 12 F2	MM	MC1, 2, 3, 4	EOCR1, 2	RF1, 2, 3	C20-01
10TON AC 3 ϕ 380V 60Hz	3.3kw x 4P	0.75kw x 4P	DC 90V	30AF/50AT	30-40/10/20/30A	1A 3A	DM-40C	DM-22C	SS-05	KD-190	VCT 5.5sq x 4C
KUK DONG HOIST			SHIN HAN CORE		DAE SUNG		SAM HWA		KUK DONG HOIST		DONG IL
			CUSTOMER		DRAWING		DESIGN		CHECKED		DATE
			KDC-2-10T-L35		HOISTING & TRAVERSING		K.M.Seo		M.H.Kim		
			DRAWING TITLE		POWER CIRCUIT DIAGRAM		KUK DONG HOIST CO., LTD.		DWG. NO		
			CHK.		APP.		REVISIONS				


TRAVERSING MOTION



POWER	HOISTING MOTOR	TRAVERSING MOTOR	DC MAG. BRAKE	NO FUSE BREAKER	TRANSFORMER	FUSE	MAIN MAGNETIC CONTACTOR	MAGNETIC CONTACTOR	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY	HALF WAVE RECTIFIER	LOAD LIMITER	CABLE
60/400/ 60Hz	IM1, 2	IM3	DB1,2,3(460/460)	MCCB	TR	F11, 12 F2	M1M	MCT, 2,3,4 MCS,6	EOCR3	RF1, 2, 3	LOAD LIMITER	C20-01
	3.3kw x 4P	0.75kw x 4P	DC 190V(205V)	30AF/20AT	400V/220V-400V/220V 3A	1A 3A	DM-40C	DM-22C DM-12C	SS-30 SS-05	KO-180	JDL-100	WGT 3.5kg x 4C
KUK DONG HOIST												
				LS	SHIN HAN CORE	-	DAE SUNG	DESIGN	CHECKED	APPROVED	SCALE	DATE
				CUSTOMER			KDC-2-10T-L35					
				DRAWING			HOISTING & TRAVERSING			M.H.Kim		
				TITLE			POWER CIRCUIT DIAGRAM			DWG. NO		
REVISIONS				CHK.	APP.							
							KDK KUK DONG HOIST CO., LTD.					



60



SPECIFICATION SYMBOL	BIMETAL BM1,2,3,4	CAM SWITCH CS1,2	PENDANT P.B./SW E.S.B	LOAD LIMITER	LIMIT SWITCH LS
MAKER	130° C	AC 500V 75A	250V 3A	JDL-100	HY-L804
		HAN YOUNG	HAN-YOUNG	JEONG HO	HANYOUNG


DRAWING K.M.Seo	DESIGN	CHECKED	APPROVED	SCALE	DATE
			M.H.Kim		

CUSTOMER	KDC-2-10T-L35
DRAWING TITLE	HOISTING POWER & CONTROL CIRCUIT


CHK.	APP.
------	------

REVISIONS


2010.02.0




KD



HOIST CONTROL PANEL - 2




HOIST CONTROL PANEL - 1



HOIST CONTROL PANEL - 3

SYMBOL	NAME	SPEC	MAKER	Q'ty
MM	MAIN MAGNETIC CONTACTOR	DM-40C	DAE SUNG	1
EOCR1,2	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY	SS-30	SAM HWA	2
EOCR3	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY	SS-05	SAM HWA	1
MC1,2,3,4	HOISTING MAGNETIC CONTACTOR	DM-22C	DAE SUNG	4
MC5,6	TRAVERSING MAGNETIC CONTACTOR	DM-12C	DAE SUNG	2
CS1,2	CAM SWITCH	HY-S05-SH-GPI	HAN YOUNG	2
RF1,2,3	RECTIFIER	KD-190/SR-30-6	KUK DONG	2
MCCB	(AC220V)	50AF/40AT	LS	1
	(AC380V)	30AF/30AT		
	(AC440/460/480V)	30AF/20AT		
TB1,2	TERMINAL BLOCK	20A x 12P	HAN YOUNG	2
TR	TRANSFORMER	80VA	SHIN HAN CORE	1
F11,F12	FUSE(220V)	2A	-	2
	FUSE(380,440,460,480V)	1A	-	2
F2	FUSE	3A	-	1

Scale	N	S	DISN.BY	CHK.BY	APPR.BY	HOIST CONTROL PANEL
Pro-3	ANGLES	K.M.Soo	M.H.Kim			Title
Mass	Kg					KDC-2-10T-L35
KDK KUK DONG HOIST CO., LTD.						DWG No.



KD

NO.	DESCRIPTION	CABLE SPEC.	REMARK
1	MAIN EARTH LINE	GV 14(5.5/3.5)sq x 1C	OWNER SCOPE 220V(380V/400V)
2	MAIN POWER SOURCE	CV 14(5.5/3.5)sq x 1C	OWNER SCOPE 220V(380V/400V)
3	FESTOON CABLE or TROLLEY BAR	VCT 14(5.5/3.5)sq x 1C 60A x 1LINE	OWNER SCOPE 220V(380V/400V)
4	HOIST POWER SOURCE	VCT 14(5.5)sq x 1C	220(380)V
5	HOISTING MOTOR	VCT 3.5sq x 1C	440, 460, 480V
6	TRAVERSING MOTOR	KIV 3.5sq x 1C	

* 접지공사 시설방법


1. 전동기의 프레임, 제어반 등은 접지를 해야하며 다음의 규정을 따른다.

접지공사		
제3종 접지	400V 이하	100옴 이하
특별 제3종 접지	400V 초과	10옴 이하

2. 접지 전용 트롤리 선 및 전선은 당해 전기기기, 기구에 대하여 충분한 용량 및 전기적, 기계적 강도를 가져야 한다.


3. 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 전선관, 합성수지관 등과 함께 사용한다.

4. 접지공사는 지표면에서 최저 75cm 이상의 깊이에 접지봉을 박고 접지봉에는 접지동판을 연결한다.




OWNER SCOPE
KUK DONG SCOPE

NO.	PARTS NAME	MATERIAL	QTY	SIZE	WEIGHT	REMARK
SCALE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	GROUND WIRE SYSTEM		
NS	K.M.S80			KDC-2-10T-L35		
PRO-SECTION				TITLE		
				M.H.Kim		
(KD) KUK DONG HOIST CO., LTD.				DWG NO.		



■ PUSH BUTTON SWITCH (HY-1024SBB)




NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			YELLOW
3	UP	PUSH BUTTON		BLACK
4	DOWN	PUSH BUTTON		
5	EAST	PUSH BUTTON		
6	WEST	PUSH BUTTON		
7	보조 WIRE	ø 2.0		

* MATERIAL : POLYCARBONATE (PLASTIC)

* BODY COLOR : YELLOW

색상	구분	조작버튼	표시등
빨강색		비상	비상
노란색		비정상	비정상
녹색		정상	정상
청색		의무	의무
흰색, 회색-흑색		지정된의미없음	기타


NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(G)	REMARK
Scale	1/50	DWG.	CHK.	APP.			
Pro-jection	3 ANGLES	K.M.S60	M.H.Kim	Title			PUSH BUTTON SWITCH & EMERGENCY BUTTON SWITCH
Mass	Ko	2009. 1.					HY-1024SBB
KUK DONG HOIST CO., LTD.							DWG No.



65

■ PUSH BUTTON SWITCH (HY-1026SBBB)

KD




NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			YELLOW
3	UP	PUSH BUTTON		BLACK
4	DOWN	PUSH BUTTON		
5	EAST	PUSH BUTTON		
6	WEST	PUSH BUTTON		
7	SOUTH	PUSH BUTTON		
8	NORTH	PUSH BUTTON		
9	보조 WIRE	φ 2.0		

* MATERIAL : POLYCARBONATE (PLASTIC)


* BODY COLOR : YELLOW

색상	구분	표시등
빨강색	조작버튼	표시등
노란색	비상	비상
녹색	비정상	비정상
청색	정상	정상
흰색, 회색-흑색	의무	의무
	지정된의미없음	기타

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(KG)	REMARK
Scale	NS	DWG.	CHK.	APP.			
Pro-REGION	3 ANGLES	K.M.S60					
Mass	Kg	2009. 1.					
Title							PUSH BUTTON SWITCH & EMERGENCY BUTTON SWITCH
DWG No.							HY-1026SBBB
K.D. KUK DONG HOIST CO., LTD.							




KD




* 작동원리 : 비상시 누르면 전원 차단
재동작시 우측(우측방향)으로 돌리면 전원 투입
* TYPE : PUSH LOCK TURN RESET TYPE

개별번호	기계적	24회 / 분	20회 / 분	100회 이상 (500V 이하)	정격용량	사용주위습도	80%RH 이하	NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL	REMARK	
																Scale
2010.02.08 내장함 수령	정격용량	AC 1000V 1분간 견딜 (50~60Hz)	AC 1000V 1분간 견딜 (50~60Hz)	AC 1000V 1분간 견딜 (50~60Hz)	정격용량	사용주위습도	80%RH 이하	NS	K.M.Seo	M.H.Kim	Title	EMERGENCY BUTTON SWITCH	ARE-3R + HY-P601AA			
	비동작시 우측	우측(우측방향)으로 돌리면 전원 투입	재동작시 우측(우측방향)으로 돌리면 전원 투입	TYPE : PUSH LOCK TURN RESET TYPE	정격용량	사용주위습도	80%RH 이하									
	기계적	24회 / 분	20회 / 분	100회 이상 (500V 이하)	정격용량	사용주위습도	80%RH 이하									
	정격용량	AC 1000V 1분간 견딜 (50~60Hz)	AC 1000V 1분간 견딜 (50~60Hz)	AC 1000V 1분간 견딜 (50~60Hz)	정격용량	사용주위습도	80%RH 이하									



KD



▼ 외형도




▼ 사양

용량	250V 10A
절환단수	2단
구성회로전수	1련
SHAFT	360° 회전 가능할것.

▼ 점속도




NO	PARTS NAME			MATERIAL	QTY	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	SCALE	NS	DESIGNED						
	PRO-SECTION		K.M.Soo			CAM SWITCH (권과방지장치)			
						HY-SQ5-SH-GP1련			
KDK KUK DONG HOIST CO., LTD.								DWG NO.	



KD

* 사양


수명	기계적	100만회 이상
	전기적	10만회 이상
사용주위온도		-10° C~+70° C
사용주위습도		95%이하
용량		250V 5A
구성접점		1a1b
사용접점		1b



* 내장스위치 회로도



NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(Kg)	REMARK
Scale	1/8"	DWG.	CHK.	APP.			
Pre-section	3 ANGLES						
Mass	Kg						
LIMIT SWITCH							
HY - M904							
KDK KUK DONG HOIST CO., LTD.							DWG No.



6P

DATA SHEET OF MOTOR

1	APPLICATION : HOISTING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR		
3	OUTPUT : 3.3 [kw]			4	POLES : 4		
5	SPEED : 1740 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 30 [min]		
9	POWER SUPPLY	220V 380V AC 3Φ 440V 60Hz 460V 480V		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	7.1 4.11 3.55 3.4 3.25
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	13.0 7.53 6.50 6.00 5.96	12	STARTING CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	55.3 32.02 27.65 26.45 25.35
13	WINDING CONNECTION	220V 380V 440V 460V 480V	DELTA STAR STAR STAR STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V 380V 440V 460V 480V	198 342 396 414 432
15	EFFICIENCY : 82.8 [%]			16	POWER FACTOR : 77.7 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE : 1.84 [kg · m]			18	STARTING TORQUE : 279 [%]		
19	BEARING : OPL – 6009Z , PL – 6206Z			20	NOISE LEVEL : 65 [dB]		
21	PAINTING COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : 30.7 [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 90 [°C]						


◆ DATA SHEET OF MOTOR ◆


1	APPLICATION : TRAVERSING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE ROTOR TYPE		
3	OUTPUT : 0.75 [kw]			4	POLES : 4		
5	SPEED : 1650 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 30 [min]		
9	POWER SUPPLY	220V 380V AC 3Φ 60Hz 440V 460V 480V		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	2.0 1.2 1.0 1.0 0.9
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	4.1 2.4 2.0 2.0 1.9	12	STARTING CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	22.1 12.8 11.1 10.6 10.2
13	WINDING CONNECTION	220V 380V 440V 460V 480V	DELTA STAR STAR STAR STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V 380V 440V 460V 480V	200 345 400 418 436
15	EFFICIENCY : 66 [%]			16	POWER FACTOR : 73.5 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE : 1.02 [kgf · m]			18	STARTING TORQUE : 220 [%]		
19	BEARING : OPL - 6204Z, PL - 6205Z			20	NOISE LEVEL : 65 [dB]		
21	PAINT COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : 31.5 [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 80 [°C]						

CERTIFICATE OF INSPECTION AND TEST FOR LOAD CHAIN

KUK DONG HOIST Co., Ltd.
극동호이스트 주식회사

주 소 : 경기도 안산시 성곡동 630-2
T E L : 031-491-5311~4
F A X : 031-492-0473

MESSERS 납 품 처		ORDER NO.		Test Certificate According to KS B 6278				
I T E M 품 명		LOAD CHAIN 11.2 Ø						
CERT No. 검사번호		KDQ-A-112						
Characteristics of the Chain 체인 치 수	Diameter 선 경(mm)	Pitch 피치(10Link)	Width 외경너비(mm)	Weight 중량(kg/M)				
S P E C. 규 격	11.2	343	36.0	2.70				
Tolerance + 허용오차 -	0 0.1	0.2 0	Max					
Measurement 측 정 치	11.2	343.2	35.95	2.70				
Material Alloy Steel 재 질 : SAE15B24		Welding Process(용접방법) Butt Resistance Welding			Heat Treatment 열처리 : Hv 600			
Quantity 납품수량		Weight 중량(kg)	Safe Working 안전사용하중(kgf)	Proof Load 시험하중(kgf)	Breaking Load 파단하중(kgf)	Elongation 연신율(%)		
LOT No.	M							
			4,000 kg	8,000 kg	16,000 kg	6 %		
RESULT OF TEST POSITIVE				TEST DATE : 2009. 1. 5. 검 사 일 자 KUK DONG CO., LTD SIGNATURE OF TESTER 검사자 서명 : SEO, SANGYEON				
THIS TEST CERTIFICATE MUST BE KEPT FOR THREE YEARS RESP. DURING THE ENTIRE SERVICE LIFE OF THE CHAIN.								
본 시험 성적서는 체인의 작업수명인 3년간 보관되어야 합니다.								
※ 로드 체인 사용 시 주의사항 1. 안전사용 하중을 초과하지 말것. 2. 충격을 가하지 말것. 3. 부식으로 부터 보호할것. 4. 체인이 꼬이지 않도록 할것.								



KUK DONG HOIST Co., Ltd